

Na relé denného svietenia UNI

Označenie na spínači svetiel orig. VW GROUP	Farba vodiča	Vstup / Výstup	Pripojenie
58&B	červeno / čierny	vstup	+15 kľúč zapalovania
26X	žltý	výstup	stretávacie svetlá
TFL	šedo / zelený	vstup	+12V, pri zapnutí svetiel orig. vypínačom 0V
31	hnedý	vstup	kostra
58L	čierno / zelený	výstup	parkovacie svetlá L
58R	červeno / zelený	výstup	parkovacie svetlá P
	červený	vstup	+30 stále plus
Označenie na alternátore			
D+	modrý	vstup	signál dobíjania od alternátora (+12V)

Poznámka:

- ❗ Vodič 58&B doporučujeme zapojiť na podsvietenie hlavného vypínača svetiel (+12V), alebo +15 kľúč zapalovania. Do tohto vodiča vložte priloženú poistku pre vypnutie relé denného svietenia pre letnú prevádzku.
- ❗ Vodič TFL slúži na vyradenie relé denného svietenia z prevádzky pri zapnutí svetiel. Keď je na vodiči +12V relé je v činnosti. Keď je na vodiči 0V, relé je nefunkčné. Ak nie je tento kontakt v elektroinštalácii vozidla, je možné zapojiť na +15 - kľúč zapalovania (+12V), alebo „X“ kontakt.



Dátum: 18/06/2010

Strana 1 z 1

MOLPIR s.r.o., sídlo: SNP 129, 919 04 Smolenice; prevádzka: Hrachová 30, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, Tel.: 00421 2 431 912 18, 431 912 19, Fax: 00421 2 431 912 20

e-mail: obchod@molpir.sk, www.molpir.sk

IČ: 31431372, IČpD: SK 20203915460; Tatra banka Bratislava, č. ú.: 2628020575/11 00; Register: OS Trnava, odd. Sro, vložka: 1045/T

MOLPIR GROUP CZ a.s., Technologická 838/14, 779 00 Olomouc - Holice, Česká republika, Tel.: 00420 585 315 017, 585 315 018, Fax: 00420 585 315 021, e-mail: pcejka@molpir.cz, www.molpir.cz

MOLPIR GROUP CZ a.s., Na Dědinách 8, 141 00 Praha 41, Česká republika, Tel.: 00420 241 482 233, 241 482 244, Fax: 00420 241 482 255, e-mail: molpir@molpir.cz, www.molpir.cz

IČ: 25828843, DIČ: CZ25828843; ČSOB Olomouc, č. ú.: 377913723/0300; Registrace: KOS, OR Ostrava, oddíl B, vložka č. 2094

ISO 9001

NM_443-M317_001_18062010